



Rozdzielnica L · PV + EV · drzwi: antracyt

Dom piętrowy albo dom 150–250 m² — osobne obwody na każde piętro, garaż i ogród z fotowoltaiką (PV) i ładowarką samoc

10 295,10 zł

brutto z VAT 23 % · 8 370,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

22 obwodów. Fotowoltaika (pole falownika, skrzynka DC, pole magazynu) i ładowarka 11 kW z różnicówką typu B. Aparatura nie mieści się w obudowie L, więc rozdzielnica jest zbudowana na obudowie XL (6 rzędy szyn DIN) — ta sama liczba obwodów, więcej miejsca na rezerwę.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż

natynkowy — obudowa na ścianie

Wymiary obudowy

300 × 925 × 115 mm (szer. × wys. × głęb.)

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).

ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 60 / 72 mod. · 6 rzędów · obudowa XL

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE

9 mod.

Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 4

16 mod.

Wyłączniki nadprądowe obwodów × 22 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)

22 mod.

Drzwi: antracyt

—

Fotowoltaika — pole AC falownika

3 mod.

Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — osobna obudowa: Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — IP65

—

Magazyn energii — pole baterii / falownika hybrydowego

3 mod.

Ładowanie samochodu — 11 kW

7 mod.

Różnicówka typ B dla ładowarki

—

PARAMETRY

Drzwi: **Antracyt — Grafitowy lakier proszkowy — do ciemnych wnęk** **Wnętrze: Białe** **Waga: 160 kg** **Wysokość: 925 mm** **Widoczność: 72 (rezerwa 12)**

Obwody: **22 (maks. 40 w tej obudowie)**

Wyłączniki różnicowoprądowe: **4 × 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/l-pv-ev>

