



Rozdzielnica M · PV · podtynkowa · drzwi: dąb

Dom parterowy do około 150 m² z fotowoltaiką (PV): pole falownika, skrzynka po stronie paneli i miejsce na magazyn energii

8 019,60 zł

brutto z VAT 23 % · 6 520,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

16 obwodów. Fotowoltaika: pole falownika (strona AC), skrzynka DC po stronie paneli i pole magazynu energii — gotowe pod baterię. Aparatura nie mieści się w obudowie M, więc rozdzielnica jest zbudowana na obudowie L (4 rzędy szyn DIN) — ta sama liczba obwodów, więcej miejsca na rezerwę.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	320 × 695 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	350 × 725 mm

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ	szyna DIN 43 / 48 mod. · 4 rzędy · obudowa L	
Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE		9 mod.
Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 3		12 mod.
Wyłączniki nadprądowe obwodów × 16 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)		16 mod.
Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)		—
Drzwi: dąb		—
Fotowoltaika — pole AC falownika		3 mod.
Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — osobna obudowa: Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — IP65		—
Magazyn energii — pole baterii / falownika hybrydowego		3 mod.

PARAMETRY

Drzwi: **Dąb** — Okleina drewnopodobna w kolorze naturalnego dębu
Szyna DIN: **43 zajęte z 48 (rezerwa 5)**
Obwody: **16 (maks. 26 w tej obudowie)**
Wyłączniki różnicowoprądowe: **3 × 4-biegunowe, 30 mA**
Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/m-pv?mounting=flush>